

РАДИО КОНТРОЛЛЕР НАПРАВЛЕНИЯ (РКН) исп. А

27598783.425532.004 ПС

ОКПД2 26.30.50.120

Паспорт



СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3
2	Технические характеристики	3
3	Комплект поставки	4
4	Устройство изделия	4
5	Транспортирование и хранение	5
6	Указания по эксплуатации	6
7	Гарантии изготовителя	6
8	Сведения о приёмке	7

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Радио контроллер направления (РКН) исп. А, ТУ 26.30.50-001-27598793-2021 входит в состав ППКУП комплекса технических средств пожарной автоматики «Гарант-Р».

РКН исп. А является устройством, управляющим противопожарной защитой помещения.

РКН исп. А предназначен для:

- ◆ обеспечения работы одного направления пожаротушения или пожарной сигнализации;
- ◆ контроля и обмена информацией с БОС исп. А (до 512 шт.) или другими совместимыми устройствами по радиоканальной линии связи;
- ◆ приема извещений от и отправки команд управления на БОС исп. А или другие совместимые устройства;
- ◆ приема команд от и отправку извещений на ПК с установленным специальным программным обеспечением «Атлас-Р.УДК»;
- ◆ индикации состояния оборудования КТСПА «Гарант-Р» в направлении;
- ◆ хранения журнала событий, происходящих с КТСПА «Гарант-Р» с привязкой ко времени;
- ◆ передачи журнала событий на персональный компьютер с установленным специальным программным обеспечением «Атлас-Р. УДК».

Для отображения исправности оборудования и состояния сети своей зоны ответственности РКН исп. А оборудован световой индикацией.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики РКН исп. А.

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания, В	9-15
Потребляемый ток, среднее значение, мА, не более	150
Радиус действия радиоканала в условиях прямой видимости ¹ , м, не менее	100
Рабочий диапазон частот трансивера, МГц	433
Количество событий, сохраняемых в журнале	20000

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	–25...+50
Относительная влажность при 25 °С, %, не более	93
Габаритные размеры (без антенны), мм	155×100×55
Масса, кг	0,4±0,04
Срок службы, лет, не менее	10
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	IP 65
Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее	0,95

Примечание:

1. Радиус действия зависит от условий распространения радиоволн (наличия стен, перегородок и т.п.), места установки, помеховой обстановки.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2. Комплектность поставки РКН исп. А.

Наименование	Количество, шт.
Радио контроллер направления (РКН) исп. А	1
Паспорт	1
Упаковка	1

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Внутри корпуса РКН исп. А размещена плата управления с индикаторами, а также клеммники подключения питания и связи, а также джамперы коммутации напряжения питания.

4.2 Внешний вид РКН исп. А приведен на рис. 1. Расположение индикаторов и клеммников приведено в Руководстве по эксплуатации КТСПА «Гарант-Р».



Рис. 1. Внешний вид радио контроллера направления (РКН) исп. А.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию РКН исп. А изменения, не влияющие на его технические характеристики.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 РКН исп. А в упаковке предприятия изготовителя должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Хранение РКН исп. А в потребительской таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.4 Хранить РКН исп. А следует на стеллажах. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих

коррозию и разрушающих изоляцию. Расстояние от стен и пола хранилища до РКН исп. А должно быть не менее 0,1 м. Расстояние между отопительными устройствами и РКН исп. А должно быть не менее 0,5 м.

5.5 При складировании разрешается штабелировать не более 6 коробок.

5.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха РКН исп. А непосредственно перед включением должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация РКН исп. А должна производиться согласно требованиям, изложенным в Руководстве по эксплуатации КТСПА «Гарант-Р».

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РКН исп. А техническим условиям ТУ 26.30.50-001-27598793-2021 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, но не более 3-х лет со дня выпуска.

7.3 Претензии по гарантии принимаются только при предъявлении паспорта на изделие с соответствующими заводским номером и отметкой ОТК производителя.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Номер изделия	
Дата изготовления	
	(месяц, год)
ОТК (подпись и штамп)	

Радио контроллер направления (РКН) исп. А полностью соответствует ТУ 26.30.50-001-27598793-2021.

Изготовитель: ООО «Спецприбор-М»,
150001, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, д.1А.
Тел/факс +7(4852) 72-90-83.
E-mail: Spespribor76@yandex.ru.

По заказу: ООО «ГК ЭТЕРНИС»,
105425, г. Москва, ул.3-я Парковая, д. 48, эт. 2, пом. V, ком. 9.
Тел/факс: (495) 225-95-85.
E-mail: info@eternis.ru.